Telwin Doctor Charge 130 - Carregador e gestor de baterias profissional 12/16/24V 120A - 807848

Referência: 411T807848

- Carregador eletrónico multifunções (Battery Manager) para a manutenção completa de baterias WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB e lítio (Li, Li+) de 12 V/16 V/24 V, indicado para utilização profissional em oficinas, oficinas de carroçaria e concessionários
- Apoio às atividades de diagnóstico até 120 A, com tensão regulável de acordo com as especificações do fabricante do veículo
- Programas específicos para baterias de lítio (Li, LiFePO4, Li+), com gestão do número de células, da química e da corrente máxima de carga
- Fonte de alimentação estabilizada para diagnóstico (BSU), para a troca de bateria sem perda de configurações (SUPPLY) e para manter as baterias dos veículos expostos em showroom
- Fonte de alimentação com tensão e corrente reguláveis para testes de veículos ou componentes eletrónicos, também em bancada
- Carga ideal em 8 fases com a tecnologia Pulse Tronic; funções BOOST para carga rápida e COLD para baixas temperaturas
- Função RECOVERY para recuperar baterias sulfatadas ou muito descarregadas e função EQUALIZATION para regeneração periódica
- Ajuda ao arranque e compensação do comprimento dos cabos
- Ecrã LCD; proteções contra sobrecarga, curto-circuito e inversão de polaridade; PFC integrado
- Testador da tensão nos terminais, da capacidade de arranque (CCA) e do alternador



Características técnicas	
Código Telwin	**807848**
Alimentação	**115 / 230 V monofásica**
Frequência	**50 / 60 Hz**
Potência absorvida em carga	**1800 W**
Tensão de carga	**12 / 16 / 24 V**
Corrente de carga efetiva	**140 A (12 V) / 70 A (24 V)**
Corrente de carga nominal (EN 60335-2-29)	**120 A (12 V) / 60 A (24 V)**
Corrente de arranque	**180 A (12 V)**
Capacidade mínima da bateria	**15 Ah**
Capacidade máxima da bateria	**1200 Ah**
Grau de proteção	**IP21**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Telwin Doctor Charge 130 - Carregador e gestor de baterias... (cont.)

Características técnicas (cont.)

Dimensões (C x L x A)	**37 x 33 x 12 cm**
Peso	**7,7 kg**
Referência Maqser	**411T807848**

Composição / âmbito da entrega

TELWIN DOCTOR CHARGE 130

DOCTOR CHARGE 130 · Ref. 807848 · 12/16/24 V

- Carregador de baterias Telwin Doctor Charge 130
- Cabo de 10 mm², 3 m, com pinça negativa
- Cabo de 10 mm², 3 m, com pinça positiva

Âmbito de entrega indicado pelo fabricante.

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt