

Milwaukee M18 FR12 - Tupia M18 FUEL 12 mm

Referências: 501601493304 · 501601493305

- O motor sem escovas POWERSTATE™, em combinação com a bateria HIGH OUTPUT™ de 5.5Ah, fornece uma potência constante para cortes mais rápidos e menor aquecimento em aplicações de elevada exigência, com um rendimento equivalente a uma ferramenta com fio
- Velocidade variável de 12.000rpm a 25.000rpm para um corte limpo e preciso numa vasta gama de materiais
- Micro-ajustes de profundidade rápidos e precisos sem folga, ajustes macro firmes e linha de visão clara da fresa quando em contacto com o material
- Linha de visão desobstruída da fresa para verificar a qualidade do corte, a velocidade de avanço e o material removido por passagem
- Facilmente controlada com apenas uma mão, confortável de utilizar durante longos períodos de tempo e bem equilibrada através da placa de base sobre a superfície de trabalho
- Compatível com carril guia, proporciona ao utilizador um método seguro e eficiente de fixar as bases da tupia a um sistema de carris guia para cortar linhas retas em qualquer superfície de trabalho
- Os diâmetros das pinças são 12 mm, 1/2", 8 mm, 1/4"
- Luz LED dupla para iluminar a superfície de trabalho
- O conector de extração rápida de poeiras DEK 26 torna a tupia compatível com qualquer aspirador MILWAUKEE®
- O ADN da plataforma FUEL™ estabelece um equilíbrio entre as nossas tecnologias sem fios. O motor sem escovas POWERSTATE™, as baterias REDLITHIUM™ e o sistema eletrónico de proteção REDLINK PLUS™ da MILWAUKEE® fornecem potência, autonomia e durabilidade excecionais no local de trabalho
- Sistema flexível de baterias: funciona com todas as baterias MILWAUKEE® M18™



Características técnicas

Capacidade da pinça (mm)	12.7
Capacidade de incisão (mm)	60
Equipamento de série	Pinças de 1/4", 8 mm, 12 mm, 1/2", proteção lateral, base, chave de serviço, tubo de aspiração de poeiras
Seleção de velocidade	6
Velocidade em vazio (rpm)	12,000 - 25,000

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Emitida em 16/09/2026 · Pág. 1/2



Fale conosco:

+351 256 310 500



R. Santo António 112,
4535-107 - Lourosa, Portugal



www.maqser.pt



geral@maqser.pt

Milwaukee M18 FR12 - Tupia M18 FUEL 12 mm (cont.)

Características técnicas (cont.)

Tipo de bateria	Li-ion
Voltagem (V)	18
Peso com bateria (EPTA) (kg)	5.7 (M18 HB5.5)

Composição por versão

Milwaukee M18 FR12-0X

Ref. 4933493304

- Tupia M18 FUEL™ 12mm
- HD-Box
- Pinça de 1/4" (6,35mm) para M18 FR12
- Pinça de 8mm para M18 FR12
- Pinça de 12mm para M18 FR12

Inclui: HD-Box e 3 pinças (6,35 mm, 8 mm e 12 mm). Não inclui baterias nem carregador.

Milwaukee M18 FR12KIT-0P

Ref. 4933493305

- Tupia M18 FUEL™ 12mm
- Caixa de ferramentas PACKOUT™ XL
- Pinça de 1/4" (6,35mm) para M18 FR12
- Pinça de 8mm para M18 FR12
- Pinça de 12mm para M18 FR12
- Pinça de 12,5mm (1/2") para M18 FR12
- Base de 12mm para M18FR12

Inclui: caixa de ferramentas PACKOUT™ XL, 4 pinças (6,35 mm, 8 mm, 12 mm e 12,5 mm) e base de 12 mm. Não inclui baterias nem carregador.