MAQSER
SOLUÇÕES INDUSTRIAIS À SUA MEDIDA

FICHA TÉCNICA

PME líder '24

# Milwaukee M18 FAC-0 - Compressor de ar M18 FUEL - 4933472166

**Referência:** 501601472166

- O motor sem escovas POWERSTATE™ fornece uma pressão de ar máxima de 9,31bar e 48l/m a 2,8bar, o que proporciona um desempenho suficiente para o funcionamento de pregadores e agrafadores
- Com apenas 68dB(A) este é um dos compressores sem fio mais silenciosos do mercado, permitindo um ambiente de trabalho mais confortável
- 14kg de peso e equipado com duas pegas de transporte permite que o compressor seja facilmente transportado de e para o local de trabalho
- Autonomia para 1600 pregos de 18G com uma bateria M18™ 12.0Ah
- Regulador de volta única permite o ajuste rápido e fácil da pressão para o nível desejado
- Conector de ligação rápida permite que o utilizador ligue e desligue rapidamente a mangueira
- O ADN da plataforma FUEL™ estabelece um equilíbrio entre as nossas tecnologias sem fios. O motor sem escovas POWERSTATE™, as baterias REDLITHIUM™ e o sistema eletrónico de proteção REDLINK PLUS™ da MILWAUKEE® fornecem potência, autonomia e durabilidade excepcionais no local de trabalho
- Sistema flexível de baterias: funciona com todas as baterias MILWAUKEE® M18™




## Características técnicas

| | |
|---|---|
| Capacidade do depósito (l) | **7.6** |
| Fluxo de ar (l/min) | **48** |
| Fornecido em: | **Mala ou bolsa não incluídas** |
| Máx.pressão | **9.31/ 135** |
| Tipo de bateria | **Li-ion** |
| Voltagem (V) | **18** |
| Peso com bateria (EPTA) (kg) | **15.7 (M18 HB12)** |

## Composição / âmbito da entrega

**Milwaukee M18 FAC-0**
**Ref. 4933472166**

- Compressor M18 FAC

Só o equipamento — as baterias e o carregador não estão incluídos.

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.



Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt