Milwaukee IRPSUOP2500 - Conversor de energia ROLL-ON 7.200 W / 3.600 W com bateria de 2,5 kWh - 4933492133

Referência: 501601492133

- Bateria interna REDLITHIUM™ de 2,5 kWh com pico de potência de 7.200W e potência contínua de 3.600W
- Rodas e pega telescópica para uma alimentação portátil em qualquer lugar e pronta para o local de trabalho
- IP54
- Pode utilizar-se ao mesmo tempo que carrega
- Zero emissões, funcionamento silencioso, potência eficiente sem tempos de paragem e sem desperdício de energia
- 3 tomadas para alimentar 3 produtos ou carregadores em simultâneo, bem como uma tomada USB-C e uma tomada USB-A para carregar e guardar dispositivos pessoais
- Totalmente compatível com o sistema de armazenamento modular PACKOUT™
- Carrega até 25% em 35 minutos, totalmente carregado após 3 horas
- Ecrã HMI inteligente com elevada visibilidade que mostra todos os dados relevantes, como a potência utilizada, a autonomía restante ou o nível de carga
- Sistema ONE-KEY™ de controlo e segurança oferece uma aplicação de seguimento e gestão de inventário. O ONE-KEY™ também permite bloquear remotamente as suas máquinas
- Jaula de proteção e placas antiderrapantes para proteção contra as condições difíceis do local de trabalho
- Tecnologia de onda sinusoidal pura para fornecer energia segura a componentes electrónicos sensíveis
- Não necessita de manutenção



Características técnicas	
Capacidade armazenada (Wh)	**2 500**
Tomadas AC	**3**
Potência contínua (W)	**3 600**
Potência de pico (W)	**7 200**
Tempo de carga (min)	**180**
Tipo de bateria	**Li-ion**
Peso (kg)	**47**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Milwaukee IRPSUOP2500 - Conversor de energia ROLL-ON... (cont.)

Composição / âmbito da entrega

Milwaukee IRPSUOP2500

Ref. 4933492133

- Conversor de energia ROLL-ON™ 7.200 W / 3.600 W

Bateria REDLITHIUM™ de 2,5 kWh integrada — não precisa de baterias externas nem de carregador.

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt